

SELECTOR ELECTRÓNICO RM5 COMESTERO

Modo de funcionamiento: Comunicación via serie. Se suministra una tarjeta de interface RM927 con el monedero, para adaptar la conexión a la CPU de la máquina.

Programación de monedas:

Canal	OUT 1	OUT 2	OUT 3	OUT 4	OUT 5	OUT 6
moneda	2€	1€	50c		20c	10c

Las monedas aceptadas por el selector son: **2€, 1€, 50c, 20c y 10c.**

Precio del crédito: Mediante un dipswitch de 6 posiciones (Sw1 a Sw4) se puede cambiar el precio de la partida.

Tabla de partidas extra (bonus): Mediante Sw5 y Sw6 podemos cambiar la asignación de partida extra.

Se obtiene 1 partida extra cada vez que se inserta la cantidad que aparece en la tabla:

TABLA DE CRÉDITOS					TABLA DE BONUS (Sw5 / Sw6)				
Valor crédito	Sw1	Sw2	Sw3	Sw4	off/off	on/off	off/on	on/on	
Por defecto	OFF	OFF	OFF	OFF					
10c	ON	OFF	OFF	OFF	No bonus	20c	30c	40c	
20c	OFF	ON	OFF	OFF	No bonus	40c	60c	80c	
30c	ON	ON	OFF	OFF	No bonus	60c	90c	1,2€	
40c	OFF	OFF	ON	OFF	No bonus	80c	1,2€	1,6€	
50c	ON	OFF	ON	OFF	No bonus	1€	1,5€	2€	
60c	OFF	ON	ON	OFF	No bonus	1,2€	1,8€	2,4€	
70c	ON	ON	ON	OFF	No bonus	1,4€	2,1€	2,8€	
80c	OFF	OFF	OFF	ON	No bonus	1,6€	2,4€	3,2€	
90c	ON	OFF	OFF	ON	No bonus	1,8€	2,7€	3,6€	
1€	OFF	ON	OFF	ON	No bonus	2€	3€	4€	
1,1€	ON	ON	OFF	ON	No bonus	2,2€	3,3€	4,4€	
1,2€	OFF	OFF	ON	ON	No bonus	2,4€	3,6€	4,8€	
1,3€	ON	OFF	ON	ON	No bonus	2,6€	3,9€	5,2€	
1,4€	OFF	ON	ON	ON	No bonus	2,8€	4,2€	5,6€	
1,5€	ON	ON	ON	ON	No bonus	3€	4,5€	6€	